Ø50 MARCONI 50 PS G1 A1 B1

RADIO TUBULAR MOTOR RTW - PLUG & SET


PACKAGE 1 PC - STANDARD HEAD 2 HOLES

RTW Motore tubolare radio plug & play con opzione di regolazione manuale dei 3 finecorsa, specifico per applicazioni su tapparelle con cintini rigidi e stoppers (non necessari quando il motore è in modalità di regolazione manuale).
RTW Radio tubular motor plug & play with manual adjustment option of the 3 end limits, specific for rolling shutters with rigid links and stoppers (not necessary when the motor is in manual setting mode).

CONFIGURAZIONE IMBALLO / PACKAGE CONFIGURATION:



Nell'imballo / In the package




FOGLIO ISTRUZIONI
INSTRUCTION LEAFLETS

- **Imballo singolo brand ASA** / Single package ASA branded
- **Testa standard 2 fori** / Standard head 2 holes
- **Foglio istruzioni brand ASA** / Instruction leaflets ASA branded

(I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)


DIMENSIONI MOTORE / MOTOR DIMENSIONS:





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- **Alimentazione** / Power supply**: 230 V ~ / 50 Hz**
- **Tipologia cavo** / Cable type: **H05 VVF 3 x 0,75 Bianco** / **White - Lunghezza** / **Length 2,5 m**
- **Grado di protezione** / Protection rating: **IP44**
- **Certificazioni** / Certifications: **CE - VDE - NF**
- **Made in Italy**



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÁ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2240204	**MARCONI 50 PS 6/17 G1 A1 B1**	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	573 mm	2,13 Kg
2241569	**MARCONI 50 PS 10/17 G1 A1 B1**	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	573 mm	1,94 Kg
2242293	**MARCONI 50 PS 15/17 G1 A1 B1**	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	593 mm	2,03 Kg
2243676	**MARCONI 50 PS 20/17 G1 A1 B1**	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	593 mm	2,08 Kg
2245533	**MARCONI 50 PS 30/17 G1 A1 B1**	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	628 mm	2,21 Kg
2247451	**MARCONI 50 PS 40/17 G1 A1 B1**	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	628 mm	2,21 Kg
2249450	**MARCONI 50 PS 50/12 G1 A1 B1**	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	628 mm	2,21 Kg

Ø50 MARCONI 50 PS G1 A2 B1

RADIO TUBULAR MOTOR RTW - PLUG & SET


PACKAGE 1 PC - SQUARE PIN HEAD

RTW Motore tubolare radio plug & play con opzione di regolazione manuale dei 3 finecorsa, specifico per applicazioni su tapparelle con cintini rigidi e stoppers (non necessari quando il motore è in modalità di regolazione manuale).
RTW Radio tubular motor plug & play with manual adjustment option of the 3 end limits, specific for rolling shutters with rigid links and stoppers (not necessary when the motor is in manual setting mode).

CONFIGURAZIONE IMBALLO / PACKAGE CONFIGURATION:



Nell'imballo / In the package




FOGLIO ISTRUZIONI
INSTRUCTION LEAFLETS

- **Imballo singolo brand ASA** / Single package ASA branded
- **Testa perno quadro** / Square pin head
- **Foglio istruzioni brand ASA** / Instruction leaflets ASA branded

Ⓘ GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA


DIMENSIONI MOTORE / MOTOR DIMENSIONS:





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- **Alimentazione** / Power supply**: 230 V ~ / 50 Hz**
- **Tipologia cavo** / Cable type: **H05 VVF 3 x 0,75 Bianco / White - Lunghezza / Length 2,5 m**
- **Grado di protezione** / Protection rating: **IP44**
- **Certificazioni** / Certifications: **CE - VDE - NF**
- **Made in Italy**



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÁ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2240203	**MARCONI 50 PS 6/17 G1 A2 B1**	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	579 mm	2,14 Kg
2241568	**MARCONI 50 PS 10/17 G1 A2 B1**	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	579 mm	1,95 Kg
2242292	**MARCONI 50 PS 15/17 G1 A2 B1**	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	599 mm	2,04 Kg
2243675	**MARCONI 50 PS 20/17 G1 A2 B1**	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	599 mm	2,09 Kg
2245532	**MARCONI 50 PS 30/17 G1 A2 B1**	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	634 mm	2,22 Kg
2247450	**MARCONI 50 PS 40/17 G1 A2 B1**	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	634 mm	2,22 Kg
2249449	**MARCONI 50 PS 50/12 G1 A2 B1**	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	634 mm	2,22 Kg

Ø50 MARCONI 50 PS G1 A10 B1

RADIO TUBULAR MOTOR RTW - PLUG & SET


PACKAGE 1 PC - STAR HEAD

RTW Motore tubolare radio plug & play con opzione di regolazione manuale dei 3 finecorsa, specifico per applicazioni su tapparelle con cintini rigidi e stoppers (non necessari quando il motore è in modalità di regolazione manuale).
RTW Radio tubular motor plug & play with manual adjustment option of the 3 end limits, specific for rolling shutters with rigid links and stoppers (not necessary when the motor is in manual setting mode).

CONFIGURAZIONE IMBALLO / PACKAGE CONFIGURATION:



Nell'imballo / In the package



FOGLIO ISTRUZIONI
INSTRUCTION LEAFLETS

- **Imballo singolo brand ASA** / Single package ASA branded
- **Testa a stella** / Star head
- **Foglio istruzioni brand ASA** / Instruction leaflets ASA branded

(I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)


DIMENSIONI MOTORE / MOTOR DIMENSIONS:





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- **Alimentazione** / Power supply**: 230 V ~ / 50 Hz**
- **Tipologia cavo** / Cable type: **H05 VVF 3 x 0,75 Bianco / White - Lunghezza / Length 2,5 m**
- **Grado di protezione** / Protection rating: **IP44**
- **Certificazioni** / Certifications: **CE - VDE - NF**
- **Made in Italy**



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÁ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2254519	**MARCONI 50 PS 6/17 G1 A10 B1**	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	576 mm	2,14 Kg
2254520	**MARCONI 50 PS 10/17 G1 A10 B1**	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	576 mm	1,95 Kg
2254521	**MARCONI 50 PS 15/17 G1 A10 B1**	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	596 mm	2,04 Kg
2254568	**MARCONI 50 PS 20/17 G1 A10 B1**	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	596 mm	2,09 Kg
2254522	**MARCONI 50 PS 30/17 G1 A10 B1**	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	631 mm	2,22 Kg
2254492	**MARCONI 50 PS 40/17 G1 A10 B1**	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	631 mm	2,22 Kg
2254493	**MARCONI 50 PS 50/12 G1 A10 B1**	50 Nm	12 Rpm	infiniti / infinite	240 W	631 mm	2,22 Kg